

Multímetro digital marca BRYMEN modelo BM-251

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



- Marca BRYMEN. Display 3-5/6 dígitos. Barra gráfica de 40 m/s.
- Rango automático/manual.
- Rango de tensión en CC y CA entre 0.01 mV y 1000 V (exactitud básica +0,2%+3d); rango de corriente en CC y CA entre 0.1 uA y 8 A (exactitud básica +0.5%+3). Medición de resistencias entre 0.1Ω y 60 MΩ. Medición de frecuencia (tensiones lógicas y de línea). Detección de campo eléctrico sin contacto entre 10 V y 1000 V (50/60 Hz).
- Autoapagado. Buzzer de continuidad, probador de diodos.
- Modo cero relativo. Retención de lectura. Indicador sonoro de colocación incorrecta de punta de prueba en instrumento.
- Diseño ergonómico y robusto.
- Cumple norma IEC 61010 CAT IV (300V), CAT III (600 V) y CAT II (1000 V) en CA y CC. Software de grabación de mediciones y cable de comunicación a PC USB opcionales (ver accesorios).