

Multímetro digital marca BRYMEN modelo BM-525

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca BRYMEN. Rango automático/manual.

Medición de AC+DC.

Display principal y secundario de 4 dígitos .Barra gráfica de 41 seg. (60 m/s).

Rangos de tensión entre 60 mV y 1000 V CC/CA (exactitud básica +0,06%+2d), de corriente entre 600 μ A y 10 A CC/CA (exactitud básica +0,2%+4d).

Resistencia entre 600 Ω y 60 M Ω . Frecuencia hasta 1 MHz. Capacidad hasta 25 mF. Conductancia hasta 100 nS. Temperatura entre -50°C a 1000°C (dos canales).

Duty cycle (0,01% a 100%). Prueba de diodos. Buzzer de continuidad.

Retroiluminación. Auto apagado. Registro de mediciones (hasta 87000 mediciones). Retención de lectura y de picos, máximos, mínimos y par máximo-mínimo.

Modo relativo. Función AutoCheck de selección automática de V CC/CA y Ohms.

Drenaje de tensiones fantasmas. Detección de tensión sin contacto. Alarma de protección frente a conexión incorrecta.

Protegido contra sobretensiones y contra transitorios por descargas atmosféricas (12KV 1,2/50 μ seg).

Incluye termocupla tipo K.

Software y cable de comunicación a PC USB opcionales (ver accesorios).

IEC 61010-1 CAT IV 1000V.

